

オーディオ5分配器

HAD-15U

・概要

本装置はステレオオーディオ信号用5分配器です。

- ・ 平衡(バランス)入力信号を5分配して、バランス出力します。
- ・ 入力の有無を表示するインジケータを表示します。
- ・ 信号レベルをチャンネル毎に微調整できます。
- ・ スルー出力端子により増設機器への接続が可能です。
- ・ バランス入力端子に600ΩのON/OFFスイッチを装備しています。

フロント



リア



仕様

Model : HAD-15U

- ・入力インターフェイス仕様
 - コネクタ : XLR-3P (メス) × 2
 - 入力インピーダンス : 10K Ω 以上
 - 規定入力レベル : +4dBu
 - 最大入力レベル : +23.5dBu
 - 入力表示 : レベルインジケータ表示 (L/R)
- ・出力インターフェイス仕様
 - コネクタ : XLR-3P (オス) × 10
 - 出力インピーダンス : 50 Ω 以下
 - 規定負荷インピーダンス : 10K Ω
 - 最小負荷インピーダンス : 600 Ω
 - 規定出力レベル : +4dBu
 - 最大出力レベル : +23dBu
 - TRIM可変範囲 : ± 15 dB
 - S/N比 (規定入力レベル) : 90dB以上
 - 歪率 : 0.007%以下
 - 周波数特性 : 20Hz ~ 20KHz ± 0.2 dB
 - クロストーク : -90dB以下
 - スルー端子 : XLR-3P (オス) × 2

電源

- 供給電圧 : AC100V
- 消費電流 : 150mA以下

サイズ

- 本体 : 480 (W) × 180 (D) × 44 (H) (突起を除く)
EIAラックマウント 1U
- 本体重量 : 約3Kg

添付品


ACケーブル, 説明書, 保証書 (1年保証)

お問い合わせは

営業部

TEL: 0123-28-5391

URL: <http://www.hndtc.co.jp>



このカタログへの記載は、2011年2月16日現在のものです。技術改善等により予告なく変更する場合がありますが、ご了承ください。



北海道日興電気通信株式会社

〒066-0051 北海道千歳市泉沢1007番地132

TEL 0123-28-1201 (代表)
FAX 0123-28-2011

2013年2月 作成